



Mi LED Smart Bulb

Používateľský manuál

Aplikácia obsahuje používateľské rozhranie v anglickom jazyku.

Dovozca:

Beryko s.r.o.

Na Roudné 1162/76, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz

ODSTRÁNENIE PROBLÉMOV

V prípade výskytu problémov možno budete nútený vykonať obnovenie továrenských nastavení žiarovky.

Problémy, ktoré sa môžu objaviť:

- Žiarovka sa nerozsvieti
- žiarovka bliká,
- slabá farba alebo nemožnosť meniť farbu,
- žiarovka sa nepripojí alebo nejde ovládať, iná porucha.

OBNOVENIE TOVÁRENSKÉHO NASTAVENIA

Továrenske nastavenie vykonáte sekvenčiou vypnutia a zapnutia vypínača svetla:

1. Prepnete vypínač svetla pre zapnutie a vypnutie žiarovky päťkrát (zapnuté 2 s, vypnuté 2 s).
2. Žiarovka začne meniť farbu a automaticky sa resetuje.
3. Po 5 sekundách sa rozsvieti biele
4. Obnovenie do továrenského nastavenia bolo úspešné.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA A ÚDRŽBA

- Pozorne si prečítajte tento manuál.
- Produkt čistite iba suchou handričkou.
- Odpojte produkt od napájania, ak nebude dlhšiu dobu používaný.
Uchovávajte produkt mimo dosah zvierat a malých detí.
- Nesprávne zaobchádzanie so zariadením a príslušenstvom, ich poškodenie či neodborná oprava môžu viesť k explózii a vzniku požiaru.
- Nepoužívajte zariadenie mimo rozsah prevádzkových teplôt a vlhkosti.

ŠPECIFIKÁCIA

Rozmery: Ø 55 x 120 mm
Prevádzková teplota: -10 až 40 °C
Prevádzková vlhkosť: 0 – 85 % RH
Napájanie: 220 – 240 V ~ 50/60 Hz | 0,08 A
Výkon: 10 W (ekvivalent 60 W žiarovky)
Svietivosť: 800 lm
Teplota bielej farby: 1700 – 6500 K
Konektivita: Wi-Fi 802.11 b/g/n 2.4 GHz
Životnosť: cca 25 000 hodín

VAROVANIE

- Pred použitím sa uistite, že je vaše napätie vhodné pre tento výrobok. Iné napätie ho môže poškodiť. Nerozoberajte výrobok, môže poškodiť zrak.
- V priebehu prevádzky sa žiarovka zahrieva. Zaisťte odvod tepla.
- Optické zariadenie LED osvetlenia zodpovedá požiadavkám „Výnimky a požiadavky“ IEC 62471-2006.
- Iba pre vnútorné použitie.
- Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Odpojte zariadenie pred manipuláciou. Nevystavujte výrobok pôsobeniu vody.
- Nepoužívajte stmievače.
- Svetelný zdroj výrobku nie je možné vymeniť (LED diódy). Aplikácia Mi Home sa nepretržite vyvíja, jej funkcie a vzhľad sa menia a to ovplyvňuje aj funkčnosť produktu.

PREPOJENIE S INTELIGENTNÝMI ASISTENTAMI

Žiarovka Mi LED Smart Bulb je kompatibilná aj s inteligentnými asistentmi Google Assistant a Amazon Alexa.

APLIKÁCIA MI HOME

Naskenujte QR kód alebo vyhľadajte aplikáciu **Mi Home** v obchode s aplikáciami. Prihláste sa na Xiaomi účtom a ďalšími krokmi vás prevedie sprievodca inštaláciou.



INŠTALÁCIA ŽIAROVKY

1. Vypnite vypínač
2. Zaskrutkujte žiarovku do päťce so závitom E27.
3. Zapnite vypínač.
4. Uistite sa, že signál WiFi siete je v mieste inštalácie dostatočne kvalitný a internetové pripojenie je stabilné.
5. Spusťte aplikáciu Mi Home a vykonajte párovanie.

Pozn.

Neinštalujte Mi LED Smart Bulb do osvetlenia so stmievačom. Mohlo by dôjsť k poškodeniu a strate záruky.

PREHLÁSENIE O ZHODE

Produkty sú v súlade s platnými európskymi smernicami a normami. Prehlásenie o zhode nájdete na web. stránkach na www.beryko.cz/manualy

LIKVIDÁCIA VÝROBKU

Produkt a elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, kábel, slúchadlá, kábel USB) by nemali byť likvidované s bežným domácim odpadom.

VÝROBCA

Pro Xiaomy Communications Co., Ltd vyrobila spoločnosť Qingdao Yeeling Information Technology Co., Ltd. International Innovation Park, 1st Keyuan Weiyi Road, Qingdao City, P.R. China.



Vyrobené v Číne

Pre viac informácií navštívte www.mi.com