


Termék áttekintése

Köszönjük, hogy az 5000mAh Mi Power Bank 2 hordozható töltőt választotta. Ez a termék nagy teljesítményű, hordozható töltő, amely Li-polimer akkumulátort, valamint a töltést és lemerült szabályozó chipet használ a biztonságos, hatékony és megfelelő felhasználói élmény biztosítása érdekében.



Az Áramellenőrző gomb nem bekapcsológomb.

Az 5000mAh Mi Power Bank 2 hordozható töltő a töltést és lemerülést automatikusan érzékeli.

Az Áramjelző a teljes feltöltés után 2 perccel után kikapcsol.

Biztonság: Az Mi hordozható töltő számos biztonsági technológiát tartalmaz, a túltöltés, túlmerülés, magas hőmérséklet és rövidzárlat elleni védelem biztosítása érdekében.


Hatékony: Gyors töltés.

Kompatibilitás: Beépített okos USB töltésvezérlő, amely kompatibilis a legtöbb ismert mobiltelefonnal és digitális eszközzel.

Minőség: Li-polimer akkumulátor, töltést és lemerülést szabályozó chip.

Töltés

Csatlakoztassa az Mi adaptert az Mi hordozható töltő töltéséhez. A jelzőelem a töltés állapotát az alábbi módon mutatja:



Töltési szint	LED1	LED2	LED3	LED4
0–25%	Villog	Kikapcsolva	Kikapcsolva	Kikapcsolva
25–50%	Bekapcsolva	Villog	Kikapcsolva	Kikapcsolva
50–75%	Bekapcsolva	Bekapcsolva	Villog	Kikapcsolva
75–99%	Bekapcsolva	Bekapcsolva	Bekapcsolva	Villog
Teljesen feltöltve	Bekapcsolva	Bekapcsolva	Bekapcsolva	Bekapcsolva
Töltési hiba	Villog	Villog	Villog	Villog

Lemerülés

Töltési szint	LED1	LED2	LED3	LED4
Alacsony feszültség	Kikapcsolva	Kikapcsolva	Kikapcsolva	Kikapcsolva
0–25%	Villog	Kikapcsolva	Kikapcsolva	Kikapcsolva
25–50%	Villog	Villog	Kikapcsolva	Kikapcsolva
50–75%	Villog	Villog	Villog	Kikapcsolva
75–100%	Villog	Villog	Villog	Villog

Tulajdonságok

Típus: PLM102M Akkumulátor típusa: Li-polimer akkumulátor
Teljesítmény: 5000mAh 3,7 V (18,5 Wh) Névleges teljesítmény: 3300 mAh 5,1 V (TYP 1A)
Működési hőmérséklet: 0 °C – 40 °C Méretek: 127 × 68,9 × 10,7 mm
Bemeneti port: Mikro-USB Kimeneti port: USB-A
Bemenet: 5,0 V=2,0 A Kimenet: 5,1 V=2,1 A
Töltési idő: 2,7 óra (5 V/2 A-es töltő, USB kábelt tartalmaz)

Fontos biztonsági tudnivalók

- Ellenőrizze, hogy az Mi hordozható töltő teljesen fel van-e töltve az első használatkor.
- Amikor valamely eszközt tölt az Mi hordozható töltővel, ellenőrizze, hogy az eszközön megjelenik a töltést jelző ikon, és az Mi hordozható töltő megfelelően működik.
- Amikor újratölti az Mi hordozható töltőt, vagy valamilyen eszközt tölt az Mi hordozható töltővel, győződjön meg róla, hogy szabványos töltőkábelt használ.
- Amikor minden jelző kikapcsol, amikor egy eszközt tölt a hordozható töltővel, rövid időn belül töltsé újra az Mi hordozható töltőt.
- Amikor egy eszközt tölt az Mi hordozható töltővel, az eszköz először a Mi hordozható töltő energiáját használja.
- Válassza le az Mi hordozható töltőt az eszköz teljes feltöltése után a merülés elkerülése érdekében.
- Amikor az Mi hordozható töltő védett üzemmódba kapcsol (a LED-ek kikapcsolva maradnak az áramellenőrző gomb megnyomása után) rövidzárlat vagy egyéb okok miatt, töltsé fel egy külső töltővel a folytatáshoz.

VIGYÁZAT

Az Mi hordozható töltő Li-ion akkumulátorcellát tartalmaz. Ne nyissa ki a burkolatot a cella károsodásának és egyéb veszélyek elkerülése érdekében.

Ne szerelje szét, törje össze, szúrja át vagy zárja rövidre az Mi hordozható töltőt, ne tegye ki folyadék, tűz hatásának vagy olyan környezetnek, ahol a hőmérséklet 60 °C (140 °F) felett van.

CE

Ezennel kijelentjük, hogy a berendezés megfelel a 2014/30/EU elektromágneses kompatibilitási irányelvnek.
Vizsgálati szabványok:
EN55032:2015 / EN61000-3-2:2014 / EN61000-3-3:2013 / EN55024:2010

Hamisítás elleni címkével kapcsolatos utasítások

Minden Mi hordozható töltő külső csomagolásán egy hamisítás elleni címke látható. Kapharja le a borítást, és keresse fel a <http://chaxun.mi.com> honlapot a hitelesítés ellenőrzéséhez



Hamisítás elleni címke



Lekapart címke

importőr:
Beryko s.r.o.
Na Roudné 1162/76, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz

További információért keresse fel: www.mi.com

Figyelmesen olvassa el az útmutatót, és tartsa meg későbbi használatra.

Gyártva a következő vállalat számára: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Gyártó: Zimi Corporation (a Mi Ecosystem company)

Cím: A913, No. 159 Chengjiang Middle Road, Jiangyin, Jiangsu, Kína

